

Mini-Fernbedienung Schalter 220V speicher-Funktion Ultra kleine drahtlose Fernbedienung Heimleistungsregler Module

Lieferung

1 x Fernbedienung (Mit Batterie)
1 x Modul

Parameter

Modul Stromversorgung: Haushalt 220V AC
Modul Stromverbrauch: Strom 5mA
Modulbelastung: ≥ 50 Watt
Modulgröße: Länge 3cm * Breite 1,6cm * Dicke 1,2cm
Drahtlose Frequenz: 433 MHz
Fernsteuerungsabstand: ca. 20m im Freifeld, kann durch Wand gehen

Merkmal

220V direkte Stromversorgung
Fernsteuerleitungsschalter
Produkt mit Speicherfunktion.
Das Programm verwendet ein Sleep-Design, der eigene Stromverbrauch ist sehr niedrig und Lebensdauer ist länger.
220V Spannung eignet sich für die Modifikation vieler Haushaltsprodukte
Wireless-Steuerung, einfach zu installieren.
Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.
Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger /Modul an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.
Modul kann mit verschiedene Fernbedienung koppeln, die verschiedene Reichweite haben,

Kontrollmodus:

Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus, aber Sie brauchen die Taste 1 Sekunden zu drücken)

Bedienung:

Drücken und halten Sie die Fernbedienung Taste-ON für eine Sekunde, Das weiße Kabel und das gelbe Kabel des Steuermoduls ist eingeschaltet (Kurzschluss)
Drücken und halten Sie die Fernbedienung Taste-OFF für eine Sekunde, werden das gelbe Kabel und das weiße Kabel des Moduls getrennt.
Drücken Sie die Taste der Fernbedienung kann nicht geklickt werden, müssen mehr als eine Sekunde drücken, wenn das Modul funktioniert, wird es Fieber geben, aber Es wird nicht den normalen Gebrauch beeinflussen, kann für viele Jahre verwendet werden



Hinweis:

Um die Sicherheit zu nutzen, wird das Kontrollmodul mit einer Isolationsschicht bedeckt, Nachdem Sie es erhalten haben, schalten Sie bitte das Strom aus dann verbinden Sie das Geräte, um sicherzustellen, Achten Sie auf die Sicherheit von Elektrizität.

